

Návod k použití flash disku UBS 3.0

www.apacer.com

Obsah

1. Přehled	2
2. Přečtěte si před použitím	2
3. Funkce Produktu	3
4. Podpora Systému	3
5. Začínám	3
6. Odpojení zařízení	5
7. Formátování zařízení v systému Windows	5
8. Formátování zařízení v OS Mac	9

1. Přehled

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš USB 3.0 Flash Drive. Toto přenosné zařízení splňuje nejnovější normy super rychlého USB 3.0, zajišťuje základní rychlost čtení a zapisování až 5Gbps, a je kompatibilní s USB 2.0. Zařízení jednoduše vložte do portu USB na libovolném počítači a přenášejte data a soubory, např. videa a fotografie s vysokým rozlišením, soubory na bázi různých platforem lze přenést snadno a rychle.

2. Přečtěte si před použitím

Ujistěte se, že váš počítač podporuje USB specifikace 3.0/2.0. Tento disk USB 3.0 Flash Drive bude fungovat v režimu USB 2.0 v případě, že hardware nebo operační systém vašeho počítače je nakonfigurován k práci v režimu přenosu USB 2.0.

Pro spuštění pří přenosové rychlosti USB 3.0 musí tento flash disk Apacer pracovat se standardním USB3.0 rozhraním a relevantními ovladači. Máte-li otázky ohledně toho, zda váš počítač podporuje USB 3.0 či ne, přečtěte si návod k použití vašeho počítačového systému.

Zařízení nikdy neodpojujte, zatímco se se soubory pracuje, neboť by mohlo dojít k programové chybě. Chcete-li vyjmout flash disk USB 3.0, nečiňte tak během jeho činnosti, neboť by to mohlo způsobit chybu. Chcete-li vyjmout USB 3.0 flash disk bezpečně, použijte před odpojením zařízení z počítače způsob "Safly Remove Hardware" (bezpečného odebrání hardware). Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu hardware, tu se zelenou šipkou. Zobrazí se zpráva "Safly Remove Hardware" (bezpečného odebrání hardware).

Skutečně využitelná paměť na tomto zařízení je nižší než ta uvedená na balení. A to kvůli drobným rozdílům ve formách souborů a algoritmech, které se v různých operačních systémech liší. Mimo to je malá část paměti vyhrazena systémovým souborům a sektoru pro zajištění stabilního výkonu.

Pravidelné zálohování vašich dat, buď do počítače, nebo do jiné paměti. Apacer nenese zodpovědnost za ztrátu nebo poškození dat během provozu zařízení.

3. Funkce Produktu

Kompatibilní s normou týkaj ící se super rychlého USB 3.0 Kompatibilní s normami pro USB 2.0. Opravdové zapojení "plug & play" podporuje funkci výměny za tepla Napájení přímo z portu USB, žádné externí napájení.

4. Podpora Systému

Windows XP / Vista / 7/8 nebo novější Linux Kernel: 2.6.x nebo novější Mac OS 10.4.x nebo

novější

5. Začínám

Zapojte zařízení do dostupného portu USB 2.0/3.0 a zařízení by mělo být automaticky rozpoznáno.



Poznámka: Obrázek zařízení je pouze příklad.

Tento obrázek ukazuje zapojení do notebooku.



Váš počítač zařízení detekuje a zobrazí se ikona zapojeného hardware (se zelenou šipkou nahoře). Zobrazí se zpráva "Found New Hardware" (Nalezen nový hardware).

🕦 Found New Hardware 🗙

Ve složce "My Computer" (Můj počítač) se zobrazí ikona Disk Removable (název se může lišt v závislosti na operačním systému). Složku tohoto zařízení otevřete dvojitým kliknutím na ikonu. Nyní může přenos dat a souborů začít.



Poznámka: Operační systém Windows by měl stanovit dostupný název disku, pomocí písmena, a to v abecedním pořadí. Například, v případě "Removable Disk (F:)" (Disku (F:)), bylo první písmeno k dispozici písmeno F.

Uživatelé Windows mohou po připojení spatřit okno automatického spuštění. Chcete-li zobrazit data a soubory, vyberte "Open folder to view files" (Otevřít složku a zobrazit soubor). Upozorňujeme, že tento obrázek je z Windows XP. Uživatelům Windows Vista/7 se zobrazí dialogové okno s názvem "Auto Play" (Automatické přehrávání) a ne "Removable Disk" (Výměnný disk) jako je na obrázku dole.



6. Odpojení zařízení

Zařízení nikdy neodpojujte v okamžiku, kdy pracuje, neboť by mohlo dojít k programové chybě. Chcete-li vyjmout flash disk USB 2.0 bezpečně, klikněte na ikonu zapojeného hardware a potom vyberte možnost "Stop Mass Storage Device" (Zastavit velkokapacitní paměť), jak je uvedeno na obrázku níže. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit **ztrátu dat.**



Pro uživatele OS Mac - najděte ikonu připojeného zařízení, otevřete soubor a klikněte na Vysunout.



Pro uživatele Linux: při bezpečném odpojen í postupujte dle specifické verze vašeho systému.

7. Formátování zařízení v systému Windows

Někdy je nutné provést formátování, aby se tak dosáhlo lepšího výkonu nebo se eliminovala poškozená data. V některých případech je nutné formátování provést když zařízení používáte v určitém operačním systému poprvé. Nicméně nezapomeňte, že veškerá data budou přepsána. Před formátováním je zálohujte.

Operační systémy Windows, např. XP, mají jako výchozí formát pro flash disk USB FAT32, ale ne NTFS. Nicméně, u větších kapacit, 32 GB a vyšších je NTFS vhodnější,

neboť na disku ponechává více místa. Následují pokyny pro formáty FAT32 a NTFS.

FAT32

- 1. Zařízení USB vložte do dostupného portu USB 2.0/3.0 na počítači. Zařízení se zobrazí ve složce "My Computer" (Můj počítač).
- Vzhledem k tomu, že jako výchozí je nastaven formát FAT32, stačí otevřít ikonu "My Computer" (Můj počítač) a klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení "APACER". Potom vyberte "Format" (Formátovat).

	puter				<u>k tet k</u>
rie Edit	New Pavorites Tools	Help			
G Baik	- 🕑 - 🝠 🔎 Search	Folders 🎼 🅉	× 9		
Address 5	My Computer				💌 🛃 Go
Nane	Түрө	Total Size	Free Space Comme	nts	
Files Sto	red on This Computer				
Sharedt	Documents Mile Polder				
CAB's Do	cuments File Folder				
Hard Dis	k Drives				
Stocal De	k (C:) Local Dek	29.4 GB	24.1.60		
SINEW YO	ULIME (D) Local Disk	7.35 GB	600 MB		
Devices	with Removable Storage				
-	Constant of the second second				
- House	Open				
	Explore				
	Dearon				
	Scan selected files with Antik	P			
	Format				
	Eject	22			
	C.A				
	Сору				
	Greate Shortout				
	Propercies				

3. V rozbalovacím menu "File System" (Systémový soubor) vyberte "FAT32".

📜 My Compu	ber					_101×
File Edit	View Favorites Tools Heb					- 25
🕒 Bask 🔹	🕤 · 췱 🔎 Search 👸 Fok	ders 🔯	3 BB 1	× 4) 🖬	-	
Address 😼 M	ly Computer					💌 📄 Go
Name	Format Removable Disk (D:)	? X	al Size	Free Space	Comments	
Files Store	Capacity:					
Carl Shared Do	7.32 GB	۲				
LAB's Docu	File system					
Hard Disk	FAT32	•				
Sel ocal Disk (FAT32		D 4 GB	24.2 GB		
- Loca Dok	Default allocation size	•	1.1.35	212.00		
Devices wi	Yolume label					
Removable		_				
	Format options					
	Cuick Format					
	Enable Compression					
	Create en MS-DOS startup disk					
	2					
	Stat	ose				
l: "						

Upozorňujeme, že FAT32 se doporučuje pro flash disky USB s kapacitou pod 32 GB.

NTFS

Ačkoli je to standardní možnost formátování ve Windows, NTFS není pro uživatele výchoz í. Chcete-li aktivovat formátován í NTFS pro USB disk s kapacitou 32 GB nebo vyšší, postupujte podle níže uvedených kroků.

- 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na "My Computer" (Můj počítač) a vyberte "Manage" (Spravovat).
- 2. Klikněte na "Device Manager" (Správce zařízení) a v pravém sloupci vyberte "Disk Drives" (Ovladače disku).



3. Vyberte "USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE" (USB3.0 FLASH DISK), dvojitým kliknutím ho otevřete. Upozorňujeme, že název "USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE" (USB3.0 FLASH DISK) je určen výchozím operačním systémem. Jakmile otevřete "USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE" (USB3.0 FLASH DISK), zobrazí se okno "Vlastnosti" a vy budete v části "General" (Obecné). Potom z horních záložek vyberte "Polices" (Pravidla).

	Device type:	Disk drives
	Manufacturer:	(Standard disk drives)
	Location:	Location 0
Devic	e status	
to thi	is device will take a u are having proble the troubleshooter.	affect. ms with this device, click Troubleshoot to
start		

5. Klikněte na "Optimize for Performance" (Optimalizovat výkon) a "OK". Ve Windows je výchozí nastavení "Optimize for Quick Removal" (Optimalizovat pro rychlé odebrání).



6. Otevřete "My Computer" (Můj počítač) a klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení USB. Nyní je NTFS k dispozici.

Back •	- 🕥 - 🎓 🔎 Search 💫 Fo	lders 🔯 🎲	× 5 m
ldress 舅	My Computer	Partie Martin	
ame	Format Removable Disk (D:)	? × al Size	Free Space Comments
files Stor	e Capacity:		
) Shared D	00 7.32 GB	•	
LAB's Do	cu File system		
Usual IStat	E0T32		
Hard Disk	NTES		
Local Disl	ki FAT32	9.4 GB	24.2 GB
	Default allocation size		
Devices v	Volume label		
Removat	sie 🗌		
	Eormat options		
	I Create an MS-DOS startup disk.		
	<i>.</i>		
	Chave C	lore	
	Start C	liuse	

Poznámka:

Výše uvedené obrázky jsou z operačního systému Windows XP.

8. Formátování zařízení v OS Mac

Počítače Apple s OS Mac mají jiný proces formátování disku. Při formátování v operačních systémech Mac postupujte dle níže uvedeného postupu.

1. Zařízení zapojte do dostupného portu USB 2.0/3.0 na počítači (počítači Apple).

2. Přejděte na Vyhledat/Aplikace/Utility/Disk (Finder/Applications/Utilities/Disk Utility).

000	Disk Utility	C
149.1 GB ST3160023AS Additional HD 7.3 GB US83.0 FLASH DRIVE Media NO NAME		
Xcode_tools_2.1.3mg SuffitSTD902.dmg SuffitSTD902.dmg Mp3MacX1.6.dmg Mp3MacX1.6.dmg messenger702.dmg messenger1.2.2 dmg	Select a disk, volume, or image	
(in Papaneter Lands, ding		

3. V levém sloupci vyberte "USB3.0 FLASH DRIVE Media" a otevřete ho. Název se může lišit v závislosti na používané verzi. Potom přejděte na záložku "Partition" (Rozdělení) na horní liště.

900	USB3.	0 FLASH DRIVE Media	
149.1 CB ST3160023AS MAXINOSA HD Z.3 CG UBS 0 FLASH DRIVE Media NO NAME SuffristD902.dmg SuffristD902.dmg Mp3MaX1.5.dmg Mp3MaX1.5.dmg Mp3MaX1.5.dmg Mp3MaX1.5.dmg Mp3MaX1.5.dmg Mp3MaX1.5.dmg	Volume Scheme: Carrent	First Ald Eraso Partition Restore Volume Information Name:	
Disk Description : USB 3.0 FLASH DRI Connection Bus : USB Connection Type : Latenal USB Serial Number : DI0000000000000	VE Media Total Capacity : 7.3 GB 67.86 Write Status : Read/Write SMART. Status : Not Support 0015	(Options) 4, 320,000 (Fytes) ad	Reven (Partison)

4. Klikněte na šipku u "Volume Scheme" (objem programu). Potom si vyberte počet rozdělení, která chcete na tomto disku provést. V OS Mac si musíte vybrat alespoň jedno rozdělení. Vložte název a v části Informace vyberte různé možnosti formátování. "Mac OS Extended (Journaled)" je výchozí a zároveň doporučený způsob. Potom klikněte na "Partition" (Rozdělení). (U USB disku musíte provést pouze jedno rozdělení a vyberte rozšíření Mac OS (Journaled).)

000	US	583.0 FLASH DRIVE Media
149.1 GB ST3160023AS Macintosh HD 7.3 GB USB3.0 FLASH DRIVE Media	Volume Scheme:	First AU Erase Partition RAID Restore
NO NAME	Untiled 1	Name: Untilled 1 Format: Mac OS Extended Quarnaled) Size: 7.32 CB Locked for editing Size: 7.32 CB Locked for editing Size: 7.32 Size: 7.32 Size: 7.32 CB Locked for editing Size: 7.32 Size: 7.32 CB Locked for editing Size: 7.32 CB Locked for editing Size: 7.5 Create avolume that can serve as a Mac OS 9 start up disk, select Mac OS 9 Drivers installed. Select the disk you want to partition and choose a volume scheme. Click each volume represented in the scheme and specify a volume name, format, and size. Click Partition.
Disk Description : USB3.0 FLASH DR Connection Bus : USB Connection Type : External USB Serial Number : 00000000000000000000000000000000000	VE Media Total Capacity : 7.3 GB (Write States : Read/W S.M.A.R.T. Status : Not Supp 00016	COptions Revert Partition 7,864,320,000 Bytes) rite ported

Historie revize

Revize	Datum	Popis	Poznámka
1.0	1/16/2012	Oficiální vydání	
1.1	09/12/2014	Pož adavek upravený systém	



Global Presence

Taiwan (Headquarters)

Apacer Technology Inc. 1F., No.32, Zhongcheng Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan R.O.C. Tel: 886-2-2267-8000 Fax: 886-2-2267-2261 amtsales@apacer.com

Europe

Apacer Technology B.V. Science Park Eindhoven 5051 5692 EB Son, The Netherlands Tel: 31-40-267-0000 Fax: 31-40-290-0686 sales@apacer.nl

U.S.A.

Apacer Memory America, Inc. 46732 Lakeview Blvd., Fremont, CA 94538 Tel: 1-408-518-8699 Fax: 1-510-249-9551 sa@apacerus.com

China

Apacer Electronic (Shanghai) Co., Ltd Room D, 22/FL, No.2, Lane 600, JieyunPlaza, Tianshan RD, Shanghai, 200051, China Tel: 86-21-6228-9939 Fax: 86-21-6228-9936 sales@apacer.com.cn

Japan

Apacer Technology Corp. 6F, Daiyontamachi Bldg., 2-17-12, Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, 108-0023, Japan Tel: 81-3-5419-2668 Fax: 81-3-5419-0018 jpservices@apacer.com

India

Apacer Technologies Pvt Ltd, 1874, South End C Cross, 9th Block Jayanagar, Bangalore-560069, India Tel: 91-80-4152-9061/62 Fax: 91-80-4170-0215 sales_india@apacer.com